



## Enabler 2R-HV

### BJ-235

Controla hasta 2 luces, puertas u otros elementos

[Sistema BJ](#)

Este receptor permite el control de dos elementos como **luces, puertas, enchufes empotrados** u otros.

El receptor se puede **activar** de forma remota mediante los [mandos del sistema BJ](#) o mediante pulsadores en la pared.

Dispone de dos relés y la alimentación del receptor es mediante **230VAC**.

Este dispositivo utiliza el [Sistema BJ](#) de control de entorno.

### Características

- Compatible con conmutador
- Alimentación: 230V~ / 50Hz.
- Alimentación máxima: 250V~
- Sección de los cables de alimentación: 1.5mm<sup>2</sup>.
- Frecuencia de trabajo RF: 433MHz

### Características técnicas de la carga

- Lámparas de incandescencia: 6A/ 1500W/cosφ=1
- Lámparas halógenas con transformador:  
2,8A/500W/cosφ=0,76
- Cargas inductivas: 3,5A/350W/cosφ=0,4
- Cargas de tipo fluorescente con compensación: 100W
- Motores 1000W (5,5A/cosj=0,8)

